

INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI



mit YAMAHA-Motor MZ80 (super-schallgedämmt)

Artikelnummer: 53045

EAN Code: 9004853530456



TECHNISCHE FAKTEN

- Maximale Leistung 2 kVA
- Dauerleistung 1,8 kVA
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- Batterie-Ladeanschluss 12 V
- Effiziente Luftkühlung
- USB Anschluss
- Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor, 1,6 kW
- Verbrauch nur 1 l/h
- Effiziente Luftkühlung
- 4 h Laufzeit bei 75% Last
- Verbrauch nur 1 l/h
- Extra leise max. 68 dB(A)
- Einfaches Handling Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- LED-Zustandsanzeige
- Schutzart IP23
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Überlast- und Kurzschlusssicherung
- ECO-Automatik

02.10.2024 - 1/3



INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI

- Parallelbetrieb möglich
- Superleicht nur 21,5 kg

PRODUKT HIGHLIGHTS

Leicht & Cool

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare "Allrounder" zur unabhängigen Energieversorgung. SEBSS-Inverter passen in jeden Kofferraum, sind eine rasch verfügbare Energiequelle für die Beleuchtung und 230 Volt-Elektrogeräte und liefern Gleichstrom zum Laden und für den Betrieb von 12 Volt-Geräten sowie einen USB-Anschluss für mobile Geräte.

Extra leise

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

Sinuswelle

ELMAG Inverterstromerzeuger liefern eine extrem saubere und somit für alle empfindlichen Verbraucher geeignete Sinuswelle.

ECO-Automatik

Lastabhängige Drehzahlanpassung zur Verminderung des Treibstoffverbrauchs und zur Schallpegelreduzierung bis 58 dB(A)

Parallelbetrieb

Für höheren Leistungsbedarf lassen sich zwei Geräte auf die Parallelbetriebsbuchsen koppeln um so die Leistung beider Geräte zu addieren.

| TECHNISCHE DATEN | |
|------------------------|-------------|
| Spannung - Frequenz | 230/50 V/Hz |
| Maximalleistung 1~230V | 2 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 1.8 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 7 A |



INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI

| Leistung 12VDC A kont. | 12V DC 8,3 / 5V USB 2 A |
|--|-------------------------|
| Kraftstoffart | Benzin |
| Stage | 5 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Motortype | MZ80 |
| Motorleistung | 1,6 kW |
| Hubraum | 79 cm ³ |
| Zylinder | 1 |
| Tankinhalt | 41 |
| Verbrauch bei 75% Last | 1 l/h |
| Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4 h |
| Abmessungen LxBxH | 500x280x510 mm |
| Gewicht (ohne Treibstoff) | 21.5 kg |
| Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 93 LWA |
| Schalldruckpegel in 7m | 68 dB(A) |

02.10.2024 - 3/3